

# ModX - Revolution + minishop2


## 1. Совместимость

Текущая версия плагина совместима со следующими версиями ModX и Minishop:

- ModX - Revolution;
- Minishop2;

## 2. Установка плагина

1. Скопируйте папку upload в корень системы modx.
2. В админ.панели Modx зайдите: Приложения -> Minishop2 -> Настройки -> Способы оплаты -> Создать
3. Заполните все поля, в поле Класс-обработчик указать RBS.



4. Открыть файл для редактирования config.rbs.php  
Заполнить следующие поля:
  - Код валюты магазина;
  - Логин мерчанта;
  - Пароль мерчанта;
  - Стадийность платежа - проведение одностадийных или двухстадийных платежей;
  - Указать страницу на которую будет отправлен пользователь после успешной оплаты;

- Указать страницу на которую будет отправлен пользователь в случае ошибки оплаты;
- Тестовый режим - использование тестового или боевого платежных шлюзов;
- Передача товарной корзины
- Система налогообложения
- Логирование запросов в платежный шлюз - логирование происходит в /core/cache/logs/error.log

```
10 // Код валюты
11 define('CURRENCY', 810);
12
13 // Логин
14 define('RBS_MERCHANT_LOGIN', 'LOGIN');
15
16 // Пароль
17 define('RBS_MERCHANT_PASSWORD', 'PASSWORD');
18
19 // Двухстадийные платежи true = Включен; false = Выключен
20 define('RBS_TWO_STAGE', false);
21
22 // Страница возврата, при успешной оплате
23 define('RBS_SUCCESS_URL', 'http://');
24
25 // Страница возврата, если оплата прошла неуспешно
26 define('RBS_ERROR_URL', 'http://');
27
28 // Передавать корзину на шлюз true = Включен; false = Выключен
29 define('RBS_SEND_ORDER', true);
30
31 // Система налогообложения:
32 // * доступны следующие значения:
33 // * 0 - общая;
34 // * 1 - упрощенная, доход;
35 // * 2 - упрощенная, доход минус расход;
36 // * 3 - единый налог на вмененный доход;
37 // * 4 - единый сельскохозяйственный налог;
38 // * 5 - патентная система налогообложения;
39 define('RBS_TAX_SYSTEM', 0);
40
41 // Тестовый режим, true = Включен; false = Выключен
42 define('RBS_TEST_MODE', true);
43
44 // Логирование, по умолчанию выключено. true = Включен; false = Выключен
45 define('RBS_LOGGING', true);
```